Siera Electronics





SPA 3220

Amplificador mezclador de 240W - 260W

Siera fabrica soluciones confiables y accesibles en energía, seguridad electrónica, CCTV, Control de Acceso, Intercomunicación y Audio Profesional.

Especificaciones destacadas

- 5 canales de entrada
- Función de prioridad de micrófono
- Conector Pre Output
- Salida de baja impedancia
- Circuito de autoprotección
- Potencia nominal: 240W - 260W

Potencia de salida:	240W - 260W
Consumo de energía AC:	350W
Distorsión:	<0,5 % (1/3 de potencia nominal a 1 KHz)
Relación S/R:	Línea: 85 dB, MIC: >72 dB
Entradas:	MIC 1: 600 Ohms, 5-8 mV
	MIC 2: 600 Ohms, 5-8 mV
	MIC 3: 600 Ohms, 5-8 mV
	AUX 1: 10K Ohms, 150-470 mV
	AUX 2: 10K Ohms, 150-470 mV
Prioridad activada:	MIC 1 On
Frecuencia de respuesta:	60 Hz a 15 KHz +/- 3dB
Controles de tono:	Refuerzo de graves: +/- 10dB a 100 Hz
	Refuerzo de agudos: +/- 10dB a 12 KHz
Salidas de altavoz:	4-16 Ohms, 70V/100V
Fuente de alimentación:	Opcional
Peso neto:	14,8 Kg aprox.
Dimensiones:	89 (Al) x 483 (An) x 320 (Pr) mm

WARRANTY 3 YEARS

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son solo como referencia, el producto puede variar con la realidad. Siera es una marca perteneciente a Siera Holding Group.