



SPA 1060

Amplificador de 60W con fuente de sonido

Siera fabrica soluciones confiables y accesibles en Seguridad Electrónica, CCTV, Control de Acceso, Intercomunicación y Audio Profesional.

Especificaciones destacadas

- 3 entradas de micrófono
- Reproductor MP3 con controles y pantalla
- Sintonizador FM incorporado
- Conectores USB y Tarjeta SD
- Salida de baja impedancia (4-8-16 Ohmios) y 100V
- Protección contra cortocircuitos
- Potencia de salida: 60W RMS

Potencia de Salida:	60W RMS
Sensibilidad/Entrada:	3*MIC 10mV/10 kΩ (MIC Impedancia de Fuente 600Ω a 1 kΩ) 1 *AUX 250mV/47 kΩ
Respuesta de Frecuencia:	20Hz-18,000Hz +/-2dB
Control Bajos:	+/-10dB
Control Agudos:	+/-10dB
Relación Señal Ruido:	60dB
Interfaz USB:	Soporte de clase: UMS (clase de almacenamiento masivo USB) Capacidad: hasta 4 GB, USB Interfaz: Type A
Interfaz de tarjeta SD:	Compatibilidad: SD Capacidad: Hasta 4GB Interfaz: Estándar SD
Salidas de Altavoz:	4Ω/8Ω/16Ω & 100V
Fuente de alimentación:	AC: 110 o 230V 50/60Hz DC: 12-14V
Dimensiones:	66 (h) x 300 (L) x 245 (A) mm
Peso:	3.5 Kg aprox
Accesorios suministrados:	Manual Usuario*1 pc. Tarjeta Garantía*1 pc.

